

KanaaN

Bedienungsanleitung VGA auf Video Konverter



Produktnummer: KN39752

KanaaN

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren VGA auf HDMI Konverter entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (iPad Case mit Tastatur, Maus, Lüfter etc.), **Hebron** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.), **Manna** (Notebooktaschen).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com.

Lieber Kunde,

wenn Sie VGA-Signale in HDMI-Signale umwandeln müssen, zum Beispiel um Filme von Ihrem Rechner auf einem Großbildschirm anzuzeigen, dann ist dieser Konverter genau das Richtige für Sie. Er konvertiert VGA und Audio L/R Signale in HDMI-Signale, ermöglicht Ihnen den Anschluss eines PCs an einen 1080p HDTV und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080.

Ihr LEICKE-Team

KanaaN

PACKUNGSIHALT

Bevor Sie den Konverter benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	VGA auf HDMI Konverter	-
1	Netzteil	DC 5V/1A
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DETAILS

Eingang/Ausgang	VGA, Audio/HDMI
Widerstand	75Ω
HDMI Übertragungsrate	5Gbps
Auflösungen und Frequenzen	
VGA-Signale	720x400 85Hz, 640x480 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x768 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1360x768 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1920x1080 60Hz
max. Übertragungsweite	15m mit 24AWG HDMI-Kabel
Kompatibel	HDMI High Speed

KanaaN

SCHNITTSTELLEN UND MAßE





FEHLERBEHEBUNG

Leuchtet die blaue LED, funktioniert der Konverter. Wenn kein Bild erscheint, setzen Sie die Auflösung und Bildwiederholungsrate des PC und des HDTV auf eine der oben aufgeführten Auflösungen (siehe Technische Details).

Sollten sich Ihre Probleme nicht beheben lassen, kontaktieren Sie uns bitte.

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

